

## Бензиновый генератор FIRMAN RD8910TE

Напряжение/частота (В/Гц)	380/220/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	380/220/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Фаз	3
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	0.8
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	FIRMAN
Модель двигателя	FIRMAN
Объем двигателя , см.куб.	439
Мощность двигателя (л.с.)	15
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного	1.1

картера (л)	
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
<b>Транспортная информация</b>	
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	820*560*580
Объем брутто (м3)	0.267
Упаковка	картон